

CXN10, CXN20, CXN40 (Negative Erdung)

Programmierbarer Solar Laderegler



- Eingebauter 1 Jahres-Datenlogger für Systemanalyse
- Akustische Warnung vor Lastabschaltung
- LCD Anzeige für Batterieladestatus und Ladestrom
- Wahl zwischen 5 Lastabschaltungs-Algorithmen
- Temperaturkompensierte 3-stufige PWM-Laderegulung (Serienregler)
- Automatische 12 / 24 Volt Erkennung
- Geeignet für DIN-Hutschienenmontage (CX-DR2.1)
- Optionaler externer Temperatursensor (CXNT)
- Optionale Fernanzeige (CXM)
- Optionale USB Schnittstelle (CXI + CXCOM)

Die CXN Serie setzt neue Maßstäbe in der Akkuladetechnik solarer Systeme. Der integrierte Datenlogger speichert Systeminformationen bis zu 1 Jahr und ist damit in seiner Preisklasse einzigartig.

Neben einer perfekten PWM Laderegulung mit eingebauter Temperaturkompensation sind eine Reihe von herausragenden Anzeige-, Programmier- und Sicherheitsfunktionen verfügbar.

Der Ladezustand der Batterie wird deutlich durch eine Balkenanzeige permanent angezeigt.

Der Tiefentladeschutz ist auf fünf verschiedene Arten wählbar: zwei auf Festspannung, zwei auf Ladezustand oder adaptiv (Fuzzy logic zur Batterieschonung). Akustische Warnfunktionen sowie programmierbare Nachtlichtfunktion sind eingebaut. Das sehr kompakte Gehäuse ist für DIN-Hutschienenmontage geeignet (Halterung als Zubehör erhältlich).

Nähere Informationen zum Datenloggen und Systemanalyse stehen im Datenblatt CXI_CXCOM_ENG.pdf

TYP	CXN10	CXN20	CXN40
Ladestrom max.	10A	20A	40A
Laststrom max.	10A	20A	40A
Systemspannung	12 / 24V	12 / 24V	12 / 24V
Eigenverbrauch	<6mA	<6mA	<6mA
Betriebstemperaturbereich	-25 bis +50 °C	-25 bis +50 °C	-25 bis +50 °C
Abmessungen	92 x 93 x 38mm	92 x 93 x 38mm	92 x 93 x 38mm
Gewicht	168g	168g	179g
Schutzklasse	IP22	IP22	IP22

Phocos AG, Germany
info@phocos.com

Phocos China Ltd., China
Info-china@phocos.com

Phocos India Solar Pvt. Ltd., India
Info-india@phocos.com

Phocos Latin America S.R.L., Bolivia
Info-latinamerica@phocos.com

Phocos Rep. Office Australia, Australia
Info-australia@phocos.com

Phocos Rep. Office Brazil, Brazil
Info-brazil@phocos.com

Phocos Rep. Office Eastern Africa, Kenya
Info-easternafrica@phocos.com

Phocos Eastern Europe S.R.L., Romania
Info-easterneurope@phocos.com

Phocos SEA Pte Ltd, Singapore
Info-sea@phocos.com

Phocos Rep. Office South Africa
Info-sadc@phocos.com

Phocos Tunisia
Info-maghreb@phocos.com

Phocos USA
Info-usa@phocos.com